

Частотный преобразователь Sinamics V20, 380В, 1,1кВт, ЭМС фильтр



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

45 521 руб.

SINAMICS V20 3AC380-480V -10/+10% 47-63Гц
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 1,1 кВт ПЕРЕГРУЗКА
150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, СО
ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ С3 ВХ/ВЫХ
Размеры

Доп. характеристики

Артикул

Производитель

Серия

EAN код

Код заказа

Страна производства

Номинальная мощность

Напряжение сети

Встроенный ЭМС фильтр

Диапазон регулируемой частоты

Интерфейсы связи

Продуктовая линейка

Допустимая перегрузка

Сигнальные входы и выходы

Типоразмер

4DI, 2DO, 2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU
ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ ВОР ЗАЩИТА: IP20/ UL
ТИПОРАЗМЕР: FSA 90X166X146(ВХШХГ)

Габаритные размеры частотного преобразователя
Sinamics V20: a=90,0мм (ширина); b2=166,0мм (высота);
c=145,5мм (глубина)

6SL32105BE211CV0

SIEMENS

SINAMICS V20

6940408102637

6SL3210-5BE21-1CV0

Китай

1,1кВт

3 фазы 380В AC

Установлен

0 - 599Гц, разрешение: 0,01 Гц

USS и Modbus RTU

SINAMICS V20

на 150 % от номинального выходного тока на 60 секунд

4DI, 2DO, 2AI, 1AO

FSA, 90X166X146мм