

Частотный преобразователь Sinamics V20, 380В, 3кВт, ЭМС фильтр



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

66 755 руб.

SINAMICS V20 3AC380-480В -10/+10% 47-63Гц
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 3,0 кВт ПЕРЕГРУЗКА
150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, ФИЛЬТР СЗ
ВХ/ВЫХ
Размеры

Доп. характеристики

Артикул
Производитель
Серия
EAN код
Код заказа
Страна производства
Номинальная мощность
Напряжение сети
Встроенный ЭМС фильтр
Диапазон регулируемой частоты
Интерфейсы связи
Продуктовая линейка
Допустимая перегрузка
Сигнальные входы и выходы
Типоразмер

4DI, 2DO, 2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU
ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ ВОР ЗАЩИТА: IP20/ UL
ТИПОРАЗМЕР:FSC 90X166X146 (ВХШХГ)

Габаритные размеры частотного преобразователя
Sinamics V20: a=140,0мм (ширина); b2=160,0мм
(высота); c=164,5мм (глубина)

6SL32105BE230CV0
SIEMENS
SINAMICS V20
6940408102668
6SL3210-5BE23-0CV0
Китай
3кВт
3 фазы 380В AC
Установлен
0 - 599Гц, разрешение: 0,01 Гц
USS и Modbus RTU
SINAMICS V20
на 150 % от номинального выходного тока на 60 секунд
4DI, 2DO, 2AI, 1AO
FSB, 140X160X165мм